



IT 700 ZUTRITTSTERMINAL

Dieses Terminal ist eine kostengünstige Lösung für Zutrittssysteme. Es sind vielfältige Optionen verfügbar, wie z. B. die mifare ® Smart Card Leser.

F u n k t i o n e n :

- ▶ Überwachen von 2 Türen / 2 Lesern
- ▶ 4 Relaisausgänge für Türüberwachung, Alarm usw.
- ▶ 8 Eingänge für Monitoring
- ▶ Anti Pass-Back Funktion
- ▶ Konfiguration mit einfacher Windows-Software
- ▶ als Einzelterminal oder im Netzwerk einsetzbar

O p t i o n e n :

- ▶ Erweitertes Netzteil für 2 elektr. Türverriegelungen
- ▶ Batterie-Backupmodul für 200 Verriegelungen innerhalb von 2 Stunden ohne Stromversorgung
- ▶ mifare ® Smart Card Leser Antenne (auch GiroVend-kompatibel) bis zu 4m Entfernung (Long Range)

T e c h n i s c h e D a t e n :

- ▶ Stromversorgung: eingebaut, produktspezf. Ausführungen
- ▶ Montage: Wandmontage
- ▶ Speicher: 512K RAM, batteriegestützt
- ▶ Grösse: L 275 x T 62 x H 140 mm
- ▶ Anzeige: LED's für Funktionsanzeige, rot / grün
- ▶ Betriebs-umgebung: 5° - 45° Umgebungstemperatur, 20% - 90% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- ▶ Eingänge: 8V, potenzialfrei
- ▶ Ausgänge: 24 V/1A, integrierte Dioden erlauben induktive Belastungen. Der Relais-Mittelkontakt muss +VE entsprechen.
- ▶ Leser: 5V oder 12V, Type per Schalter definierbar. Anschlussmöglichkeiten für externe Zutrittsleser

TIMECOM ® Zeiterfassung
& BDE-Systeme
A 5020 Salzburg, Schallmooser Hauptstr. 28

Tel +43 (0) 662 / 45 77 70, Fax +43 (0) 662 / 45 59 67
m a i l @ t i m e c o m . a t