

Terminal mit RFID und Fingerprintleser

- Personalzeiterterminal mit Fingerprint + RFID oder standalone Berührungslosleser
- Sichere, verlässliche Funktion
- Einfach in der Bedienung
- Ethernetanschluß (TCP/IP) oder Stand-alone mit USB

Technische Daten

Kapazität bis 1500 Mitarbeiter
Buchungsspeicher bis 30.000 Buchungen
LCD Display, hintergrundbeleuchtet
Funktionstasten
10er Tastatur
Offline-Betrieb
Sprachausgabe
Spannungsversorgung 5V / 2A DC
Umgebungstemperatur 0° - 45°C
Wandbefestigung
Maße 180x125x55 mm (BxHxT)

Verfügbare Schnittstellen:

- TCP/IP, über Tastatur einstellbar oder
- USB-Ein/Ausgang für Datentransfer über USB-Stick
(ideal für Aussenstellen ohne EDV-Anschluss, Baustellen etc.)

Verfügbare Leser, eingebaut:

- Berührungslos-Kartenleser EM
 - oder Fingerprintleser + RFID Leser
optischer Sensor 500 dpi
360°-Identifikation
Erfassung 1:1 oder 1:n
- Zukunftsorientiertes, modernes Terminal
 - wartungsfreier Berührungslosleser
 - Ansprechendes, schönes Wandgerät
 - Einsetzbar im Innenbereich
 - Gut lesbares Display
 - Eigene Echtzeituhr, batteriegestützt
 - Speicher für bis 1500 Mitarbeiter, bis 30.000 Buchungen



Terminal Fingerprint / Berührunglos TR6 / TF6



Technische Änderungen vorbehalten.